

## FOUTEN EN PROBLEMEN

### BASSEN

#### Bassen dreunen teveel door

Baskast OP in plaats van TUSSEN de vloerbalken zetten  
Baskast staat teveel ingesloten in de hoek of holte  
Baskast iets omhoog halen bijv. op sierstenen plaatsen  
Baskast op tennisballen zetten (zie elders)  
Baskast op schuimplastic plaatsen

#### Te weinig bassen

Baskast in hoek plaatsen  
Baskast in holte plaatsen

#### Bassen klinken bij laag vermogen schurend en vervormd

Aanlopende spreekspoel  
defecte laag-eindtrap (bij electr.wisselen)  
Halve kortsluiting in bekabeling (bijv. één dun litsedraadje)  
Slecht contact in pluggen  
Fout in wisselfilter

#### GEEN laag

Woofer defect  
Kabelfout  
Wisselfilter fout  
Bas-eindtrap niet aan ,of defect.

### HOOG

#### Teveel midden/hoog

Zie te weinig bassen  
Plaatsing electrostaten veranderen  
Hoog op electr.wisselfilter terugdraaien

#### Te weinig hoog

Zie teveel bassen  
Electrostaten bij harde muur plaatsen (achterreflexie)  
Defecte electrostaat (zie electrostaat fouten)  
Op electr.wisselfilter Hoog opdraaien, of bas terugdraaien  
Slecht contact bij pluggen  
Halve kortsluiting in bekabeling.

### BROM

#### Aardlus.

Een aardlus kan ontstaan wanneer 2 apparaten meerdere malen  
via aarde met elkaar verbonden zijn.  
Dit kan bijv. voorkomen bij de verbinding(en) versterker-  
electr. wisselfilter.

In dit geval moet men even experimenteren met het loslaten  
van enige der aardverbindingen.

#### Inductiebrom

Kan voorkomen, hoewel zelden, wanneer het electronisch wissel-  
filter bovenop een grote voedingstrafo wordt geplaatst.  
Een goede aardverbinding met de waterleiding wil nog wel  
eens helpen.

#### Lichte brom in (een der elementen) Electrostaat

Dit is te constateren door ALLES uit te schakelen, BEHALVE de  
220 volt aansluiting op de electrostaat.  
Hiertoe draden van metaansluiting verwisselen, ofwel stekker  
omdraaien. Helpt dit absoluut niet, dan laten repareren.

zie vervolg

ELECTROSTAAT  
FOUTEN

Electrostaat speelt héél zachtjes, en vervormd.

Geen hoogspanning - H.S. Unit defect  
Vergeeten 220 volt aan te schakelen, lampje moet branden!  
Trafo defect (uiterst zeldzaam)

Electrostaat speelt zachter dan normaal

Element(en) uitgevallen. Direct te constateren door met het oor langs de 4 (8) elementen te gaan. Ze moeten allemaal vrijwel even hard spelen.

Electrostaat geeft absoluut geen hoog

Weerstand in luidsprekerleiding. Let op soldeerverbindingen en pluggen

Electrostaat knettert iets bij inschakelen

Dit behoeft geen fout te zijn, mits dit gekraak na enige tijd verdwenen is. U hoort het opladen van de elementen.

Electrostaat geeft af en toe een tik

Onrustig lichtnet, door een opeenvolging van netspanningspieken kan de hoogspanning te hoog oplopen. U hoort het ontladen over de veiligheidsbrug.

Electrostaat ging tijdens het (hard) spelen ineens zachter spelen

U zit op de strafbank !

Door TE HARD spelen kan de lading zo hoog oplopen, dat de ingesloten lucht gaat ioniseren. Hierdoor ontlaat de hoogspanning zich via die geleidend geworden, lucht.

Het beste in dit geval is de electrostaten enige tijd uitzetten. Afhankelijk van de lucht-vochtigheid zal alles na + 30 minuten weer in orde zijn. De electrostaat wordt hierdoor NIET beschadigd.

Voortdurend getik in de electrostaat

Helaas ! doorslag ofwel overslag. SOLO SOUND bellen en een afspraak maken 035 - 46210

U ziet af en toe een blauw vlammetje in de electrostaat

Indien het niet hoorbaar is, zal een vuiltje op de verkeerde plaats de oorzaak kunnen zijn. Brandt meestal vanzelf weg. Wel hoorbaar, dan even met de achterkant (geïsoleerd) van een schroevendraaier op de desbetreffende plek drukken. U mag hierbij best wat kracht zetten. Lukt een en ander niet, dan bellen!

DE ELECTROSTAAT GEEFT IN HET GEHEEL GEEN GELUID MEER

In dit geval ligt de fout meestal elders. Kijk de bedrading of de versterker maar na... bijna zeker dat de fout daar zit.  
EEN ELECTROSTAAT GEEFT ALTIJD GELUID, OOK ALS HIJ KAPOT IS

GARANTIE BEPALINGEN t.b.v. SOLOSTATIC

Aangezien de zorg voor onze producten, voor ons, niet ophoudt bij de verkoop, hebben wij een voor de koper bijzonder aantrekkelijke garantieregeling ontworpen. Dit betreft niet alleen het feit repareren, doch ook alle andere gewenste activiteiten die U tot een tevreden gebruiker moet maken.

- A. Wij zijn bijna ALTIJD bereikbaar voor informatie, d.w.z. ook 's avonds en op Zon- en feestdagen.  
Wilt U voor een wat uitgebreid advies bellen, dan graag zoveel mogelijk tussen 8.30 - 9.30 en 17.00 - 19.00.
- B. Heeft U een storing, dan kunt U (na afspraak) vrijwel altijd direct bij ons terecht. In de meeste gevallen wordt U direct geholpen, en bent U binnen het uur weer, met een gerepareerd apparaat, op weg naar huis.
- C. Zaterdag is meestal open huis. U kunt dan terecht met Uw vragen en Hi-Fi problemen. Omdat U altijd de neiging heeft allemaal tegelijk te komen, is een telefoontje nooit weg. 035 - 46210.  
OVER UW KOMST OP ZATERDAG MOET U ALTIJD OP DE DAG ZELF BELLEN.  
Soms zijn we wel eens een weekendje weg naar tante Truus en oom Jan.
- D. Een SOLOSTATIC electrostaat is NOOIT total-loss of versleten. Om U de zekerheid te geven, dat U lange jaren en risicoloos kunt genieten van Uw SOLOSTATIC electrostaten hebben wij voor ALLE door ons gefabriceerde artikelen een z.g. vaste revisie prijs. Deze prijzen zijn uiteraard (helaas) vrijblijvend.  
De revisie houdt in, dat Uw apparaat weer volledig in staat van nieuw wordt teruggebracht. Na de revisie krijgt U meestal weer een jaar garantie. Het voordeel is tevens dat de inruilprijs van een SOLOSTATIC zéér hoog is, maar wie wil ze kwijt?
- E. NIEMAND, behalve personeel van SOLO SOUND mag onze electrostaten repareren of openen. De garantie vervalt onmiddellijk!  
Losse componenten worden door ons NIMMER verkocht. Alleen met deze zéér strikt nagekomen regel kunnen wij U een betrouwbare kwaliteit garanderen.
- F. IEDERE ELECTROSTAAT HEEFT INTERN EEN DATUMCODE. ALS INGANGSDATUM VAN GARANTIE GELDT DE DATUM OP DE AANKOOPFACTUUR, mits deze niet meer dan 6 maanden verschilt met de fabriekdatum. Indien GEEN aankoopfactuur kan worden getoond, geldt de fabriekdatum + 30 dagen als ingangsdatum.

G. GARANTIE TERMIJNEN:

BASEEENHEDEN: 5 jaar behoudens door overbelasting verbrande spoelen.

ELECTRONISCH CROSS-OVER: 2 jaar.

ELECTROSTATEN:	ELEMENT	H.S. UNIT	TRAFO	DOEK	ARBEIDSLOON/UUR
1e jaar	---	---	---	---	---
2e jaar	---	---	---	---	---
3e jaar	45.--	75.--	---	25.--	25.--
4e jaar	90.--	75.--	130.--	25.--	40.--
5e jaar etc.	125.--	75.--	130.--	25.--	40.--

Indien arbeidsloon verschuldigd is, wordt ALTIJD minstens f 25.-- in rekening gebracht.

Prijzen vrijblijvend 1-1-1981.

-----

Wijzigingen voorbehouden.

PRIJZEN VAN ALGHEELE REVISIE SOLOSTATIC

Onder algehele revisie wordt verstaan, het geheel in nieuwe staat terugbrengen van het aangeboden apparaat.  
Technisch worden al die onderdelen vervangen, welke aan slijtage of vervuiling blootstaan.  
Mechanisch wordt alles schoongemaakt of opgeschuurd, gespoten en van nieuw doek voorzien.

Algehele revisie "SOLOSTATIC 4 el."

t.w. - plaatsing 4 nieuwe elementen.  
- opnieuw spuiten/nieuw doek  
- evt. verbeteringen aanbrengen.  
- 1 jaar garantie 385.-- incl. BTW

Algehele revisie "SOLOSTATIC 8 el."

t.w. - plaatsing 8 nieuwe elementen  
- opnieuw spuiten/nieuw doek  
- voet opnieuw spuiten  
- 1 jaar garantie 685.-- incl. BTW

Algehele revisie Centr. Baskast

- schoonschuren/spuiten  
- nieuw doek  
- wisselfilter up-to-date maken 130.-- incl. BTW

idem "KUBUS" 75.-- incl. BTW

idem "BOMBARDON" 250.-- incl. BTW

idem "LANGE LIJS" 350.-- incl. BTW

Algehele revisie "MAESTRO"

t.w. - plaatsing 8 nieuwe elementen  
- opnieuw spuiten/nieuw doek  
- geheel reinigen  
- Up-to-date brengen  
- 1 jaar garantie 975.-- incl. BTW

Nieuwe kap "MAESTRO" 300.-- incl. BTW

Alle prijzen zijn vrijblijvend, exclusief verpakking/verzending

ALGHEELE REVISIE PRODUCTIE JAREN 1974 - 1975 - 1976 - 1977

Als dank voor het vertrouwen in een nieuw product hebben wij een éénmalige speciale revisieprijs voor de jaren 1974-1977.

Algehele revisie complete set, bestaande uit  
- 2 electrostaten  
- centr. baskast 600.-- incl. BTW